Cómo actualizar el firmware de su reproductor de MP3 para tener función de vídeo (MP4)

Nota: Hacer copia de seguridad de sus archivos en su reproductor antes de actualizar.

1. Por favor, visite:

http://www.accessionx.com/en/retail/partners/document_downloads/4gb_mp3_player_to_mp4_player_-___p1161.htm

Descargue el firmware "y" Video Converter. Guárdelos en su ordenador.

2. Descomprimir los 2 archivos.

La opción "Firmware" es utilizada para actualizar su reproductor. La opción Video Converter hace referencia al software para la conversión de sus archivos de video en un formato que el reproductor puede soportar.

3. Abrir la carpeta 'Firmware' y hacer doble click en 'RKDevelop Tool.exe'



Nota: Cuando aparezca la ventana de usuario, por favor haga click en 'Yes' para continuar.

4. Haga click en el botón y busque el nuevo archivo firmware 'V12.img' (Está guardado el la carpeta 'Firmware' .). Seleccione 'V12.img' y haga click en el botón 'Abrir/Open'.

💭 Rockchip Developme	ent Tool v1.3	×	Rockchip Development Tool v1.3	And the second	
Firmware information FW Path: FW Ver: BOOT Ver:	n FW Time: Support Chip: BOOT Time:		Firmware Information FW Pulty: C: Ufsers/Usektop/Firmware/Vi/zmeare/Vi/z ing FW Ver 0.0.01 FW Time: 2011-09-05 14:52:57 Support Chip: 3030300 BOOT Ver: 1.60 BOOT Time: 2010-11-22 14:48:07 14:52:57		
DECROVE BECATHAN	appa seno senael		Bacama Bacama Bacu Bacu Bacu Baca Baca Baca Baca Bac		
Upgrade		Switch	Switch Copy Data To User Disk Copy Data To User Disk Upgrade Frase All Blocks Get Bad Block Status Frase ID Block		
	File name: V12 Open Files of hyse: Firmware("ang) Cancel		Loading firmure Loading firmure Finished		
	No Found any Devices Language Clear S	ave D Exit	No Found any Devices Language Clear Save	Eait	

- 5. Encienda su reproductor MP3 y conéctelo a su ordenador vía puerto USB.
- 6. Se puede ver 'Found One MSC Device' después de conectar el reproductor al ordenador.

Rockchip Development Tool v1.3							
Firmware Information							
FW Path:	FW Path: C:\Users\Jian\Desktop\Firmware\Firmware\V12 .img						
FW Ver:	0.0.01	FW Time:	2011-09-05 14:52:57	Support Chip:	RKNANO		
BOOT Ver:	1.60	BOOT Time:	2010-11-22 14:48:07				
RECROWN REC	AYMAN RK28	RK29 RKNANO					
RECEDUN RECATION RE28 RE29 RE240 Operation Copy Data To User Disk Copy Data To User Disk Upgrade Erase All Blocks Get Bad Block Status Erase ID Block Loading firmware Loading firmware Finished.							
	Found On	e MSC Device	Langu	Jage Clear	Save Exit		

7. Haga click en 'Switch' y verá la siguiente ventana:

Firmware Information							
FW Path: C:\Users\Jian\Desktop\Firmware\Firmware\V12 .img							
FW Ver: 0.0.01 FW Time: 2011-09-05 14:52:57 Support Chip: RKNANO							
BOOT Ver: 1.60 BOOT Time: 2010-11-22 14:48:07							
RECROWN RECAYMAN RE28 RE29 RICHANO							
RECROWN RECAVINAN RE29 REVAND Operation Switch Copy Data To User Disk Format User Disk Upgrade Erase All Blocks Get Bad Block Status Loading firmware Loading firmware Finished.							
Found One MASKROM Device Language Clear Save Exit							

Nota: Si su equipo no tiene instalado el controlador, aparecerá la siguiente ventana después de hacer click en 'Switch': (en caso contrario vaya al punto 9).

Found New Hardware Wiz	ard
	Welcome to the Found New Hardware Wizard Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission). Read our privacy policy Can Windows connect to Windows Update to search for software? Yes, his time only Yes, now and gvery time I connect a device Image: No. not this time
	Click Next to continue.
	< Back Next > Cancel

Seleccione 'No, no esta vez' y haga click en 'Next'.



Seleccione 'Instalar desde una lista o ubicación específica (Advanced)' y haga click en 'Next'.



Localice el controlador de acuerdo a su sistema. Para Windows 7, por favor utilice el controlador de la carpeta 'amd64'. Después haga click en 'Next' para instalar el controlador.



Esta operación tarda unos minutos para proceder a instalar el controlador. Verá la siguiente ventana cuando termine. Haga click en 'Finish'.

Found New Hardware Wiz	zard
	Completing the Found New Hardware Wizard The wizard has finished installing the software for: rock27 usb Device
and the state of t	Click Finish to close the wizard.
	K Back Finish Cancel

8. Ahora puede empezar a actualizar su reproductor hacienda clic en el botón 'Upgrade' :

Rockchip Development Tool v1.3							
Firmware Information							
FW Path: C:\Users\Jian\Desktop\Firmware\Firmware\V12 .img							
FW Ver:	0.0.01	FW Time:	2011-09-05 14:52:57	Support Chip:	RENANO		
BOOT Ver:	1.60	BOOT Time:	2010-11-22 14:48:07				
RKCROWN RKC	ATMAN RK28	RK29 RKNANO					
NECDOIN RACLATINANT RAZ28 RAZ28 RAZANAO Operation Switch Switch Copy Data To User Disk Format User Disk Format User Disk Upgrade Erase All Blocks Get Bad Block Status Erase ID Block Loading firmware Loading firmware Loading firmware Loading							
Found One MASKROM Device Language Clear Save Exit							

9. Esta operación tarda unos minutos para proceder a finalizar la actualización de su reproductor. El texto que sigue, muestra que el proceso de actualización ha finalizado.



Ahora puede desconectar el reproductor y comprobar si la función de vídeo está lista.